




Sirman Spa
Viale dell'Industria 9/11
35010 PIEVE DI CURTAROLO (PD), Italy
Tel./Fax. +39 049 9698666 / +39 049 9698688
email: info@sirman.com

Forni A Microonde Sirman, modello Panasonic Ne1880 :



Forno Gastronorm con potenza di 1800 watt resi, digitale, dotato di 16 tasti memoria completamente programmabili con 4 livelli di potenza. Regolazione del segnale acustico, contacilci di cottura. Lavora con 4 livelli di potenza, sia a mezzo dei tasti memoria che a mezzo timer manuale di 45 minuti sui due piani. Adatto per tutte le applicazioni della grande ristorazione e catering.

Scheda tecnica



Dati tecnici

Modello	NE1880
Potenza resa	High - 1800 W
	Medium - 900 W
	Low - 340 W / Defrost 170 W
Potenza assorbita	3200 W
Alimentazione	230V/50Hz
Frequenza microonde	2450 Mhz
Magnetron	4x450 W
Contacilci	yes
Volume	lt 44
Dimensioni interne	565x330 h. 250 mm 1 GN
A	mm 650
B	mm 526
C	mm 850
D	mm 471
Peso netto	Kg 54
Peso lordo	Kg 58
HS-CODE	85165000